

Überspannungsschutz Zwischenstecker Comfort

Art-Nr.: 0460x0500



Schützt komfortabel vor Überspannungen aus dem Netz

Kurzschluss-/Überlastschutz durch Feinsicherung




Doppelte Funktionssicherheit - optische Funktionsanzeige und akustische Störungsmeldung

EHMANN Vorteil - angeschlossene Geräte bleiben nach Auslösen der Schutzeinrichtung weiterhin in Betrieb



Überspannungsschutz Zwischenstecker Comfort

Technische Daten

3.600 W Leistung	250 V ~ / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom	
Steckdose: Schutzkontakt Typ F Nennspannung U_n : 230 V~ Höchste Dauerspannung U_c : 255 V~ Nennableitspannung U_{oc} : 5000 V Schutzpegel U_p : L-N < 1,0kV - L/N-PE < 1,5kV Nennableitstoßstrom I_{max} (8/20): 6,5 kA SPD nach EN 61643-11: Typ3 Kurzschluss/Überlastschutz: Feinsicherung T4A (inkl. Ersatzsicherung) Schutzart: IP20		  	
Art.-Nr. 0460x0500	EAN 401209600058 7	VPE 5	73 x 65 x 49 mm Abmessung (L x B x H)